

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mci@nt-rt.ru || www.mrc.nt-rt.ru

Регулируемая конденсаторная установка низкого напряжения с пофазной компенсацией реактивной мощности серии УКМ58

Применение:

Предназначены для автоматической компенсации реактивной мощности в однофазных сетях.

Преимущества:

Установки позволяют снизить нагрузку питающих трансформаторов, увеличить пропускную способность силовых кабелей, уменьшить потребление реактивной и активной энергии в сетях обеспечивающих электроэнергией жилой сектор, офисные и торговые помещения, освещение зданий и рекламных боксов, где потребители энергии подключены к однофазной или трёхфазной сети.

Особенности:

Металлический корпус со степенью защиты IP-21, IP-54, окрашен полиэфирной композицией RAL-7032. В каждой фазе сухие однофазные конденсаторы изготовленные из металлическом корпусе с внешними разрядными резисторами и предохранителями избыточного давления. Конденсаторы защищены от короткого замыкания плавкими вставками. Применены специальные пускатели с ограничением пускового тока конденсаторов. Используются в сетях с гармоническим искажениями согласно ГОСТ 13109-97.

Обозначение установки	Номи-нальное напряжение, $U_{ном}$, В	Номинальная мощность, кВт	Номинальная мощность установки на одну фазу, кВт	Мощность мин.ступени	Количество шагов
УКМ58-0,4-15-5-1 УЗ	400	15	5	5	1
УКМ58-0,4-30-10-2 УЗ	400	30	10	5	2
УКМ58-0,4-60-20-2 УЗ	400	60	20	10	2
УКМ58-0,4-75-25-2 УЗ	400	75	25	12,5	2
УКМ58-0,4-90-30-3 УЗ	400	90	30	10	3

* по заказу возможно изготовление установок с другими техническими характеристиками и другими габаритно-присоединительными размерами